

4G版配网&使用教程

4G版网络配置

4G版直接插移动卡进行后台管理即可。

1. 如何添加新设备到管理后台

你的设备在Wi-Fi或4G联网后，需要到 小智AI聊天机器人-控制面板 添加设备验证通过，才能正常使用设备进行AI语音聊天，请按照以下步骤操作：

确保设备已连接到互联网，能够通过“你好，小智”唤醒，并出现要求添加设备的提示语6位设备验证码（可以重复唤醒重听）。

电脑浏览器访问 小智AI聊天机器人-控制面板 后台：<https://xiaozhi.tenclass.net/>，如未注册先注册账号。

在菜单选择“设备管理”，页面中找到“添加新设备”入口。

输入提示语中告知6位数字的设备 ID，然后点击“添加设备”按钮，如下图示。



添加新设备

验证码 (设备唤醒后, 语音播报的 6 位数字)

添加设备

设备将自动激活，并显示在“设备管理”页面上，就可以正常使用了，暂时免费。

2. 关于设备上的 sRGB 彩灯

设备上的 sRGB 彩灯（位于开发板上，白色外观）可以显示多种颜色，表示设备的不同状态：

通电后先蓝色闪烁一次，表示设备正在连接 WiFi。然后闪烁一次绿色，表示设备已经连接到 WiFi，此时可以被语音唤醒。

通电后先蓝色闪烁一次，表示设备正在连接 WiFi。然后蓝色保持长亮，表示设备正在进行 OTA 固件更新，通常网络好的情况下，一分钟内就可以完成。

通电后，蓝色一直闪烁：表示设备处于配网状态。

语音唤醒后，蓝色会亮起，表示设备正在进行连接服务器。

绿色亮起，表示设备正在播放语音。

红色亮起，表示设备正在录音。